

CGM 3H



SERIE 1

Gruppo elettrogeno a benzina, 3000 giri, leggero, silenzioso e di semplice impiego, montato su base fissa con gommini antivibranti. Questi gruppi elettrogeni si adattano facilmente a svariati utilizzi quali abitazioni, condomini, villette, impianti ambulanti, campeggi, hobbistica, cantieri ecc.

I gruppi a 3000 giri/mn sono adatti ad un uso di emergenza non continuativo, si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 Hr/anno.

Generating set with gasoline engine, 3000rpm, light, noiseless and easy to use, mounted on fixed base frame with vibration dampers. These generating sets could be adopted easily in every situation like houses, campings, hobby, walking installations, yards etc. These generating sets work at 3000 R.P.M. They have been designed for stand-by use. It is not recommended a use for more than 6 hours continuously or more than 500 hours per year.

Groupes électrogènes avec un moteur à essence, 3000 rpm, légers, faciles à utiliser et silencieux, montés sur un châssis fixe avec des amortisseurs de vibrations.

Ces groupes électrogènes s'adaptent facilement à tous les usages comme maisons, camping, chantiers, installations ambulantes et hobbies. Les groupes électrogènes à 3000 TR/MN sont pour utilisation en secours et pas en continu. Il n'est pas recommandé l'utilisation pour plus que 6 heures en continu et pour plus que 500 heures par an.

AGG. MAR 2016

Gruppo Elettrogeno Generating set - Groupe électrogène

Potenza Elettrica in continuo <i>Prime power</i> Puissance en continu	[KVA]	3
Potenza Elettrica in continuo <i>Prime power</i> Puissance en continu	[KW]	2,7
Potenza Elettrica in emergenza <i>Stand-by power</i> Puissance de secours	[KVA]	3,3
Potenza Elettrica in emergenza <i>Stand-by power</i> Puissance de secours	[KW]	2,9
Voltaggio <i>Voltage</i> Tension	[V]	230
Frequenza <i>Frequency</i> Fréquence	[Hz]	50
Cosp		0,9
Numero di giri <i>RPM</i> TR/MN	[rpm]	3000
Avviamento <i>Starting</i> Démarrage	Manuale a strappo <i>Manual with rope</i> Manuel par corde	
Autonomia <i>Running Time</i> Autonomie	[h]	3,2
Rumorosità a 7mt <i>Noise Level at 7mt</i> Niveau de bruit à 7 mt	dB(A)	68



L'immagine è puramente a titolo dimostrativo
The image is only for demonstration purposes
Cette image est utilisée uniquement à des fins de démonstration

Dimensioni e peso Dimensions and weight – Dimensions et poids

Lunghezza <i>Lenght</i> Longueur	[mm]	580
Larghezza <i>Width</i> Largeur	[mm]	410
Altezza <i>Height</i> Hauteur	[mm]	410
Peso <i>Weight</i> Poids	[kg]	37

Motore – Engine – Moteur

Produttore <i>Manufacturer</i> Producteur		HONDA
Modello <i>Model</i> Modèle		GX160
Raffreddamento <i>Cooling system</i> Système de refroidissement		Aria Air Aire
Potenza <i>Power</i> Puissance	[Hp/kW]	4,8 / 3,6
N. cilindri <i>Nr. Of cylinders</i> Nombre de cylindres		1
Cilindrata <i>Displacement</i> Déplacement	[cm ³]	163
Capacità serbatoio <i>Tank capacity</i> Capacité du réservoir	[L]	3,1
Consumo ¾ carico <i>Consumtion ¾ load</i> Consommation ¾ charge	[L/h]	1
Capacità olio <i>Engine oil capacity</i> Capacité d'huile	[L]	0,6

Alternatore – Alternator – Alternateur

Produttore <i>Manufacturer</i> Producteur		LINZ
Numero di poli <i>Poles number</i> Nombre de pôles		2
Numero di fasi <i>Phases number</i> Nombre de phases		1
Regolazione <i>Regulation</i> Réglementation		Condensatore Capacitor Condensateur
Tipo <i>Type</i> Type		Senza spazzole Brushless Brushless
Sovraccarico accettato <i>Overload accepted</i> Surcharge accepté		10,00%
Precisione della tensione <i>Voltage accuracy</i> Précision de la tension		±5%

EQUIPAGGIAMENTI - EQUIPMENTS – EQUIPEMENTS

Dotazione di serie Standard equipment – Equipement standard



Motore benzina
Gasoline engine
Moteur à essence



Alternatore monofase
Single-phase alternator
Alternateur monophasé



Liquidi di primo riempimento
First oil filling
Remplissage initial des fluides



Basamento supporto verniciato a 2 componenti
Base frame painting at 2 components
Châssis fixe peints à 2 composants



Gommini antivibranti
Vibration dampers
Amortisseurs de vibrations



Quadro elettrico manuale con 2 prese schuko e termico di protezione;
Electric manual panel with 2 Schuko socket's 230V and 1 thermal switch
Panneau électrique manual avec deux 230V Schuko prises et 1 interrupteur thermique.